

Описание товара ИБП СИПБ1БА.9-11 онлайн двойного преобразования с напольной установкой



Описание

- Онлайн ИБП СИПБ1БА.9-11 двойного преобразования полной мощностью 1000 ВА с встроенными аккумуляторами и возможностью подключения внешних батарейных блоков.
- Выходной коэффициент мощности 0,9.
- Внутренний слот для установки SNMP-карты. Подключение Выходной коэффициент мощности 0.9 обеспечивает высокую плотность мощности Большое количество выходных розеток, для моделей 3000 ВА дополнительная розетка большой мощности Синусоидальное выходное напряжение во всех режимах работы и нулевое время переключения на аккумуляторы Увеличенное время автономной работы за счет использования внешних батарейных блоков Автоматическое включение оборудования при восстановлении электросети "Холодный" старт - включение ИБП при отсутствии электропитания Управление группами розеток, приоритетное электропитание ответственного оборудования Управление Информативный ЖК-дисплей с дополнительной светодиодной индикацией Встроенные интерфейсы управления USB, RS-232 Внутренний слот для карт SNMP, Modbus или "сухие" контакты Настраиваемый порт аварийного отключения (ЕРО) Установка и эксплуатация Режим высокой эффективности для экономии электроэнергии (ЕСО режим) Интеллектуальный заряд аккумуляторов для продления их срока службы Автоматическое самотестирование для увеличение надежности системы "Горячая" замена аккумуляторов (опционально)

Характеристики

Количество фаз	Одна
Габариты, мм	144x409x215
Класс защиты	IP20
Время автономной работы	(50% и 100% нагрузка) 15 / 5 минут

КПД не менее, %	КПД в режиме работы от электросети
Масса, кг	14.3
Мощность, ВА	1000
Диапазон вх. напряжения без перехода на батареи, В	110 ~ 290
Мощность, кВт	0.9
Относительная влажность, %	0 ~ 95 %
Гарантия	24 месяца
Перегрузочная способность	При работе от электросети
Уровень шума, dB	менее 55дБ
Напряжение цепи постоянного тока, В	36
Выходное напряжение, В	220 В (опционально 200, 208, 230, 240 В)
Входная частота, Гц	45 ~ 55 Гц (50Гц) или 55 ~ 65 Гц (60Гц)
Ток заряда, А	До 1 ампер
Процент отклонения выходного напряжения, %	± 2 %
Выходная частота, Гц	(режим работы от АКБ) 50 или 60 Гц ±0.2 Гц
Тип ИБП	On-line
Количество подключаемых батарей	3
Тип подключаемых аккумуляторов	Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки
Байпас	Есть
Напряжение, В	36
Количество фаз	1

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.